



FLASH POWER PFP-150

Alimentation stabilisée
premium

DISTRIBUTEUR OFFICIEL DE **LAUNCH** EUROPE

Nous offrons les outils les plus fiables et les plus performants.
Nous avons tout ce dont vous avez besoin pour rendre
votre garage plus productif et plus rentable.



FLASH POWER PFP-150

Alimentation stabilisée premium

Le PFP-150 est une alimentation stabilisée 150 Ampères de haute qualité, compacte, polyvalente et totalement sécurisée !

Elle permet la charge rapide, l'alimentation des ECU durant les phases de reprogrammation électronique tout en respectant les prérequis de la majeure partie des constructeurs.

Grâce à ses performances élevées, sa taille compacte et sa qualité exceptionnelle, cet appareil est largement utilisé par les garages, les électriciens automobiles et les concessionnaires automobiles. Sa fonction principale est de fournir une alimentation continue à la batterie du véhicule pendant toutes les étapes de la reprogrammation et du flashage de l'ECU, comme l'exigent les équipementiers automobiles.

Le PFP-150 est équipé d'une technologie avancée qui détecte en permanence l'état de la batterie afin d'éviter les dommages dus à la surcharge. En outre, il offre une protection de la batterie avec des fonctions d'arrêt automatique et d'alarme, garantissant la sécurité et la longévité de la batterie.

FONCTIONS

- Analyse le statut de la batterie en permanence pour éviter les dommages dues à des surcharges.
- Protection anti-amorce et anti-inversion des pôles.
- Chargement et régénération de la batterie.
- Langages afficheur: Français, Anglais, Italien, Espagnol.



Chargement de la batterie



Source de courant stabilisé



Régénération de la batterie

DONNÉES TECHNIQUES



Capacité de maintien MAH
10 ~ 1.800 Ah



Longueur des câbles
2.5 m




Mode programmation
2 ~ 16 V / 2 ~ 100 A



Poids
8.5 kg



Tension de référence/charge
12 V & de 10 -120 A



Dimensions
430 x 350 x 140 mm



Sélection de batterie
Batterie humide-AGM Lithium



Tension d'entrée
110-220 Volts



Fréquence
50 / 60 Hz



Puissance absorbée
1 800 W



Courant de démarrage maximal
60 - 300 A



Intensité de sortie Max
150 A RMS

SÉCURITÉS

✓ Protection contre la surcharge

✓ Protection contre la surchauffe

✓ Protection contre la sous-tension



✓ Protection contre les courts-circuits

✓ Protection contre l'inversion de polarité

✓ Marche/Arrêt

POURQUOI CHOISIR **logicat** LAUNCH

Notre équipe vous accompagne de A à Z, depuis l'évaluation initiale de vos besoins jusqu'à l'installation.

Nous offrons les outils les plus fiables et les plus performants.



PAIEMENT 100% SÉCURISÉ



PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES



PRODUITS CERTIFIÉS LAUNCH EUROPE



SOLUTIONS PERSONNALISÉES



MISES À JOUR CONTINUES



QUALITÉ SUPÉRIEURE



GARANTIE DE 2 ANS



SUPPORT TECHNIQUE



MISSION

Nous nous efforçons d'être l'un des principaux distributeurs mondiaux d'électronique automobile et d'équipements et outils de diagnostic, en nous appuyant sur une compréhension approfondie des besoins et des exigences des clients.



VISION

Notre vision est la création de valeur ajoutée dans le secteur de l'après vente automobile et de l'industrie pour un développement durable et continu dans nos champs d'intervention.



CONTACTS



contact@logicat.eu



06 67 61 74 67



05 22 26 58 37



12 Rue Mustapha El Manfalouti, Quartier Gauthier, RDC, Casablanca, Maroc